

BS 18 Quick Set (602217870) Akku-bore-/skruemaskine

18V 2x2Ah LiPOWER; Oplader SC 36; metaBOX 145; med lynskiftvinkeladapter og bitsboks SP (9 dele)

best.nr. 602217870

EAN 4007430285638



Repræsentativ visning



- Praktisk, let hjælper i hverdagen til bore- og skruearbejde.
- Metabo Quick-system: lynskift af borepatron, bitsholder, vinkeladapter med mere for fleksibelt arbejde
- Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
- Med praktisk bæltækrog, der kan fastgøres uden brug af værktøj både til højre og venstre
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiPOWER
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 2 Ah
Maks. drejemoment, blødt	24 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	48 Nm
indstilleligt drejemoment	0.5 - 4.5 Nm
bore-Ø i stål	10 mm
Bore-Ø i blødt træ	20 mm
tomgangshastigheder	0 - 450 / 0 - 1600 /min
borepatronens spændvidde	1 - 10 mm
Vægt uden batteri	0.93 kg
Vægt med batteri	1.4 kg

Lydniveau

lydtryksniveau	70 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	81 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Lynskifteborepatron
Lynskiftevinkeladapter
Bæltékrog
2 LiPOWER batterier (18 V/2,0 Ah)
Oplader SC 36
metaBOX 145
Bitboks SP (9 dele)